

27110

# Sinalizador Audiovisual Endereçável

## APRESENTAÇÃO



O Sinalizador Audiovisual Endereçável Segurimax foi projetado para atender os exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, garantindo que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio, podendo realizar o abandono com segurança.

Pelo fato de ser endereçável, o controle da sirene é estabelecido através da Central de Alarme de Incêndio através da configuração de um endereço único.

É possível configurar a ativação individual ou combinada através da configuração feita na Central, ao mesmo tempo, habilita funções e programações de zonas, setorização de disparos, entre outras necessidades, garantindo assim alta confiabilidade e exibibilidade nos Sinalizadores.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme no laço	≤2 mA
Consumo em alarme alimentação 24V	≤80 mA
Pressão sonora	>90dB/m
Sinalização visual	Frequência: 1,2Hz a 1,8Hz - 5 LEDs brancos de alta potência
Frequência de LED de supervisão	0,5Hz (125 L) ou 0,25Hz (250 L)
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Humidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Cor	Vermelho
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	NBR ISO 7240-3 e NBR ISO 7240-23

## CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.



**Telefone/WhastApp:**

**(11) 5641-4297**

**[www.lumiled.com.br](http://www.lumiled.com.br)**

**Rua Joaquim dos Reis, 50  
Vila Cruzeiro - CEP 04727-150  
São Paulo - SP**